

SRVSE1KRTXLI ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 1000 ВА, конвертируемый форм-фактор 4U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD, USB HID, версия с возможностью увеличения времени автономии, 2 кор.



Аксессуары в комплекте

USB A-USB B кабель (1), RS232-RS232 кабель (1), ножки для напольной установки, кабель подключения батареи, C13-C14 кабель (2)

Общее

Число фаз Однофазный ИБП с заземлением

Мощность, ВА/Вт 1000VA/900W

Форм-фактор Конвертируемый

Топология Двойное преобразование (онлайн)

Входные характеристики

Напряжение 220/230/240 В

Диапазон напряжения 120-280В - 50% нагрузка, 180-280В - 100% нагрузка

Частота 40-70Гц

Входное подключение IEC 60320 C20

Выходные характеристики

Напряжение 220/230/240 В

Отклонение напряжения (от батареи) $\pm 1\%$

Частота (синхронизированная) 47-53Гц или 57-63Гц (синхронизированная с электросетью)

Частота (от батареи) 50/60Гц $\pm 0.5\%$

Выходные подключения (резервное питание) 6 IEC 60320 C13

Программируемые выходные розетки 3 IEC 60320 C13

Коммуникационные средства

USB HID type B, RS-232 port, Intelligent Slot, коннектор подключения батареи

SNMP карта Опционально

Emergency power off (EPO) нет

Крест-фактор 3:1

Гармонические искажения (THD) $\leq 3\%$ (линейная нагрузка), $\leq 6\%$ (нелинейная нагрузка)

Время переключения от сети на батарею 0 мс

Время перехода от инвертора на байпас 4 мс

Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал

Эффективность

Работа от сети 88%

Работа от батареи 83%

Батареи

Тип батареи Свинцово-кислотная

Монтаж батареи Внешний батарейный блок

Форм-фактор Конвертируемый

Внешний батарейный блок BPSE36RT2U

Количество внешних батарейных блоков 10 (максимум)

Ток зарядки 2/4/6 А (регулируемый)

Напряжение зарядки 41.0В $\pm 1\%$

Типовое время перезарядки (при регулировании тока зарядки) 1 бат. блок - 4.5 ч, 2 - 6 ч, 3 - 9 ч, 4 - 12 ч, 5 - 15 ч, 6 - 18 ч, 7 - 21 ч, 8 - 24 ч, 9 - 27 ч, 10 - 30 ч

Индикация

LCD дисплей поворотный Входное напряжение, Выходное напряжение, Работа от сети, Работа от батареи, Перегрузка, Уровень нагрузки, Низкий заряд батареи, Уровень заряда батареи, Таймер разряда, Байпас, Неисправность, без звука

Оповещения

Работа от батареи Звучание каждые 4 секунды

Низкий заряд батареи Звучание каждую секунды

Перегрузка Звучание каждые 0.5 секунды

Неисправность Непрерывное звучание

Физические характеристики

Габаритные размеры ГхШхВ, мм

Сил. модуль: 410x438x88

Бат. блок: 600x438x88

Масса нетто, кг

Сил. модуль: 12

Бат. блок: 41.2

Цвет Чёрный

Параметры окружающей среды

Относительная влажность 20-90% 0-40°C (без конденсации)

Акустический уровень менее 50дБ

Управление

Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)

Shutdown Wizard

SNMP опционально

Гарантия

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства